

RF-Controller E

RF-Leuchten-Controller Art.Nr. 96628009

Anwendung

Der RF-Controller E ist ein drahtloser Controller zur Überwachung und Steuerung von Außenleuchten. Er ist für die Mastmontage bestimmt und funktioniert einwandfrei mit den verschiedenen Varianten des UrbaSens RF-Controllers und -Gateways. Sie fügen sich zu einem zuverlässigen, selbstheilenden Drahtlos-Mesh-Netzwerk zusammen, das für Außenleuchten in unterschiedlichen Anwendungen, wie "Straßen und Anliegerstraßen", "Stadtlandschaften", "Parkplätzen" und andere geeignet ist. Die aus der Ferne programmierbaren schrittlosen Dimm- und Ein-/Ausschaltpläne sind für Leuchten mit LED-Technologie sowie klassische Leuchtmittel geeignet, die an einen Standard-DALI-Treiber angeschlossen sind.

Des Weiteren bietet der Controller die Möglichkeit, die installierte Firmsoftware über das RF-Kommunikationsnetzwerk ferngesteuert updaten zu lassen. Es ist nicht erforderlich, dass hierfür ein Techniker vor Ort ist.

Planungshinweise

Das Gerät muss sicher am Mast montiert werden und das vorinstallierte 5-m-Kabel sollte durch ein Loch im Mast zur Anschlussdose der Leuchte geführt werden. Das erforderliche Montagematerial ist im Lieferumfang des RF-Controllers E enthalten.

Die Antenne ist integriert, daher ist keine weitere erforderlich. Das Gerät sollte so platziert werden, dass eine gute RF-Verbindung besteht.

Hochfahren nach Stromanschluss ohne Inbetriebnahme. Der strombetriebene Controller nimmt unverzüglich die Kommunikation zu anderen erreichbaren UrbaSens Controllern und Gateways auf. Die Voreinstellungen lassen sich mit der ans Gateway angeschlossenen CMS ändern.



Funktionsbeschreibung

Dieser Controller sendet Daten und empfängt per Funk Anweisungen vom Gateway. Aktueller Status, einschließlich Fehlfunktionen wie ausgefallene Leuchtmittel, wird über das Funknetzwerk an das Gateway und das Web übertragen, wo die Einzelheiten dank der UrbaSens CMS auf einem Laptop oder anderen Gerät mit Webbrowser angezeigt werden können.

Der RF-Controller E besitzt einen DALI-Ausgang über den sich Treiber (und die damit verbundenen Leuchtmittel) ein- und ausschalten und kontinuierlich dimmen lassen.

Die eingebaute Uhr stellt sicher, dass programmierte Schaltpunkte autonom ausgeführt werden, selbst wenn die Kommunikation unterbrochen ist. Zusätzlich zu den absoluten Schaltzeiten (mit einer 24-Std.-Uhr) ist es auch möglich, relative Schaltzeiten festzulegen (vor/nach dem Sonnenaufgang/untergang).

Technische Daten

Nominelle Eingangsspannung	230VAC 50/60Hz
Zulässige Eingangsspannung	207 - 253VAC 50/60Hz
Leistungsaufnahme	<2 W
Schutzklasse	Schutzklasse II
Umgebungstemperatur	-20° C bis +70° C
Feuchtigkeit	20 bis 90 % Rh nicht kondensierend
Montage	Mastmontage
Schutzart	IP65
Abmessungen	110 x 55 x 30mm
Prozessor	ARM Cortex-M3 CPU
Abweichung von Echtzeituhr	Max. 4 Minuten/Jahr
Elektrischer Schutz	Überladungs- und Kurzschluss-Schutz
Leistung / DALI/1 - 10 V	vieradriges Kabel, 5 m lang
GPIO	12-poliger Anschluss, 1,27-mm-Raster
Voreingestellter Lichtwert	100 % (falls nicht an RF-Netzwerk angeschlossen
Voreingestellte Schaltzeiten	"EIN" bei Sonnenuntergang, "AUS" bei Sonnenaufgang
Drahtloses,	2,4 GHz IEEE 802.15,4 "selbstheilendes"
"selbstheilendes"	Drahtlos-Meshnetzwerk +10 dBm max.
Netzwerk mit	Sendeleistung. Bis zu 1 km Freifeldreichweite
automatischer	
Signalweiterleitung Empfohlene Höchstdistanz	2000
zwischen 2 RF-Geräten	2200111
Verhältnis RF-Controller	200:1
zu Gateway	200.1
Netzwerksicherheit	128 AES und SSL, Multischichtsicherheit mit durchgängiger Verschlüsselung.
Konformität	RoHS, CE, EN301489-1/3, EN61547, EN55015, EN300328, EN60950, EN50121-5, RF-Transceiver, entspricht europ US-amerik. und kanad. (IC) Standards