

## ZG RETROFIT BOX W

### Zhaga-Fassung Nachrüstbox Wandmontage

Art.Nr. 96684002

#### Anwendung

ZG RETROFIT BOX M und ZG RETROFIT BOX W wurden als Zubehör entwickelt, um als Schnittstelle zwischen Nicht-Zhaga-D4i Leuchten und einer drahtlosen Zhaga-D4i Steuerung zu dienen. Diese Zubehörteile können entweder auf einem Mast (Ausführung M) oder auf einer Wand montiert werden (Ausführung W).

ZG RETROFIT BOX M & W sind Teil des THORN UrbaSens PLAY Steuerungssystems.

ZG RETROFIT BOX M & W sind nur mit dem RF-Controller ZG bDW 96636993 kompatibel



#### Funktionsbeschreibung

Funktionsbeschreibung:

- Integriertes 24V Netzteil
- Integriertes DALI Bus Netzteil
- Integrierter 10kV Überspannungsschutz
- ZU Zhaga Book 18 Ed. 3.0 Anschluss

#### Technische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nominelle Eingangsspannung | 220-240V  |
| Zulässige Eingangsspannung | 198-264V  |
| Ausgänge                   | 1 D4i-konformer Ausgang mit eingebauter Bus-Stromversorgung (DA+/DA-) |
| Leistungsaufnahme          | Max. 8 DALI Lasten  |
| Umgebungstemperatur        | -20 °C bis +50 °C   |
| Schutzgrad                 | IP 66   |
| Schlagfestigkeit           | IK08  |